

KORSLISTA BATTERIER



ÅTERVINNING

Alla ska samlas in

Alla batterier innehåller metaller som kan återvinnas och att ta hand om batterier är ett sätt att spara på jordens resurser. Det är producenterna som ansvarar för att det finns system för att samla in batterier i varje kommun. Kom ihåg att både inbyggda och lösa batterier ska samlas in.

Se här var du kan lämna in dina batterier:

www.batterinsamlingen.se

Olika typer av batterier

Batterier kan delas in i engångsbatterier och sådana som kan laddas upp. Batterier som är farliga för miljön finns i båda dessa grupper. Cirka 10 procent av de batterier som säljs är farliga för miljön. Det betyder att det finns kvicksilver, kadmium eller bly i dem.

• **Kvicksilver** finns ofta i knappcellsbatterier. Det kan finnas i exempelvis klockor, hörlapparater, leksaker och miniräknare.

• **Kadmium** finns främst i uppladdningsbara batterier. De kan finnas i exempelvis elektriska tandborstar, bormaskiner och rakapparater. Mindre batterier som innehåller kadmium är förbjudna. Vissa undantag från förbudet finns.

• Den största mängden blybatterier är bilbatterier.



Källa: Naturvårdsverket

ALKALINE

Duracell	IEC	Energizer/Ucar	Varta	Kodak	Panasonic	Rayovac	Philips
AA MN1500	LR6	E91	4206/4006	KAA	AM3	815	LR6
AAA MN2400	LR03	E92	4203/4003	K3A	AM4	824	LR03
C MN1400	LR14	E93	4014	KC	AM2	814	LR14
D MN1300	LR20	E95	4020	KD	AM1	813	LR20
9V MN1604	6LR61	522	4022	K9V	6AM6	A1604	6LR61
4.5V MN1203	3LR12	-	-	-	-	-	-

UPPLADDNINGSBARA

Duracell	IEC	Germany	Italy	Övriga
HR6	LR6	MICRO	STILO	4006, E91, KAA, R6, UM3
HR03	LR03	MIGNON	MINI-STILO	4003, E92, K3A, R0, UM4
HR14	LR14	BABY	MEZZA-TORCIA	4014, E93, KC, R14, UM2
HR20	LR20	MONO	TORCIA	4020, E95, KD, R20, UM1
HR9V	6LR61	E-BLOCK	TRANSISTOR	422, 4022, 6F22, K9V

KLOCKOR

Duracell	IEC	Energizer/Ucar	Varta	Kodak	Panasonic	Rayovac/Vidor	Seiko	Citizen	Philips	Renata	Övriga
362/361	SR58	362	V362	KS362	SR721SW	362 RW310	TR721SW SB-AK	280-29	362	362	D362, R362/12
364	SR60	364	V364	KS364	SR621SW	364 RW320 354-1W	TR621SW	280-34 SB-AG	364	364	D364, R364/31
371/370	SR69	371	V371	KS371	SR920SW	371 RW415 RW315	SR920SW SB-AN TR920SW SB-BN	280-31	-	371	D371, R371, R370
377	SR66	377	V377	KS377	SR626SW	377 RW329 376/377-1W	SR626SW SB-AW	280-39	377	377	D377, R377/37, BA
386/301	SR43	386	V386	KS386	SR43W SR43SW	386 RW44	SR43W SB-B8	280-11 280-41	-	386	D386, R386/6, H
389/390	SR54	389 390	V389 V390	KS389 KS390	SR1130W SR1130SW	389 RW49 390 RW39	SR1130W SB-BU SR1130SW SB-AU	280-15 280-24	389	389	D389, D390, R389/17, M, R390/11, 10L122
391/381	SR55	391	V391	K391 RW40	SR1120W SB-BS	391	TR1120W	280-30	391	391	D391, R391/23, L
392/384	SR41	392 384	V392 V384	K392 K384	SR41W SR41SW	392, RW47 384, RW37 392-1	SR41W SB-B1 TR41SW SB-A1	280-13 280-18	392	392	D392, D384, R392/2, K, R384/10
394	SR45	394	V394	KS394	SR36SW SR936SW	394 RW33	SR936SW SB-A4	17	-	394	D394, R394/15
399/395	SR57	399 395	V399 V395	KS399 KS385	SR927SW SR927(926)SW SR9327W	399, RW413 395, RW313	TR927(926)W SB-BP TR927(926SW) SB-AP	280-44 280-48	-	399	D399, D395, R399/35, W, R395/25

