



# ANSLUTNINGSKABEL

Skarvsladdar ute	Skarvsladdar inne	Lampsladdar	Strykjärn, våffeljärn	Bil-/ båtkabel
Fuktiga utrymmen inom/ utomhus, flyttbara föremål	Torra utrymmen inomhus flyttbara föremål	Torra utrymmen inomhus, flyttbara föremål	Värmeapparatledning med isolering av glansgarn	Lågvolt, högtalare, trädgårdsbelysning
<b>REV</b> (A05BBF)  <b>REVE</b> (A07BBF)  <b>RDO</b> (H05RN-F)  <b>RDOE</b> (H07RN-F)  <b>PUR</b> (H07BQ-F)  <b>N07V3V3-F</b>   REV/REVE = väderbeständig RDO/RDOE = oljebeständig REVE/RDOE = extra förstärkt PUR = nötnings- och rivbeständig  <b>OBS!</b> Till skarvsladd över 2 m krävs min. 1,5 kv Till skarvsladd över 35 m krävs min. 2,5 kv	<b>RKK</b> (H05VV-F)          <b>OBS!</b> Till skarvsladd över 2 m krävs min. 1,5 kv Till skarvsladd över 35 m krävs min. 2,5 kv	<b>SKX</b> (H03VVH2-F)  <b>SKK</b> (H03VV-H)  SKX = oval kabel SKK = rund kabel          <b>OBS!</b> Ovanstående kablar får ej läggas som fast förläggning, eller användas till skarvsladdar.	<b>RVG</b> (H03RT-F)  <b>X-PVC</b> (05V4V4-F)          <b>Telefon</b>  <b>EKKX</b> (N00VV-U)	<b>RKUB</b>          <b>OBS!</b> Endast lågvolt.          <b>Släpvagnskabel</b>  Rund PVC-kabel  <b>RKKB</b>



# INSTALLATIONSKABEL

Kök, sovrum, vardagsrum	Badrum, toalett	Utomhus, altan	Kabel i mark	Downlights
Torra utrymmen inomhus fast förläggning	Våta utrymmen inomhus fast förläggning	Fuktiga utrymmen utomhus fast förläggning	Belysn.stolpar, friggebod, fast förläggning i mark	För lågvolt downlights
<b>FK / FQ</b> (H07V-R) <b>FQ ERSÄTTER FK</b>  <b>EXQ / EQQ</b> (S05XZ1-U / A05VV-U) <b>ERSÄTTER EKK</b>  <b>EXLQ / EQLQ</b> (N07XA521-U / N07Z1A5EZ1-U) <b>ERSÄTTER EKLK OCH EKRK</b>   <b>OBS!</b> FK / FQ får endast dras i VP-rör. EXLQ / EQLQ får ej läggas dolt.	<b>FK &amp; FQ</b> (H07V-R)  <b>FQ ERSÄTTER FK</b>  <b>EXQ / EQQ</b> (S05XZ1-U / A05VV-U) <b>ERSÄTTER EKK</b>  <b>EXLQ / EQLQ</b> (N07XA521-U / N07Z1A5EZ1-U) <b>ERSÄTTER EKLK</b>   <b>OBS!</b> FK / FQ får endast dras i VP-rör. EXLQ / EQLQ får ej läggas dolt.	<b>EXQ / EQQ</b> (S05XZ1-U / A05VV-U) <b>ERSÄTTER EKK</b>  <b>EXLQ / EQLQ</b> (N07XA521-U / N07Z1A5EZ1-U) <b>ERSÄTTER EKLK</b>       <b>OBS!</b> EXQ / EQQ och EXLQ / EQLQ skall innerledarna skyddas mot UV-ljus, gäller i belysningsarmaturer utan reflektor.	<b>EKKJ</b> (N1VVCV-U)  <b>EXLQ / EQLQ</b> (N07XA521-U) <b>ERSÄTTER EKLK</b>  <b>ACEFLEX</b> (RV-K)       <b>OBS!</b> EXLQ / EQLQ skall läggas i kabelrör. Minsta förläggningsdjup 35 cm. Vid förläggning skall dessutom gult varningsband för starkströmskabel läggas.	<b>RKUB</b>          <b>Antennkabel</b>  Godkänd för kabel-TV Digital-TV  >75 OHM